D R I E S C H E R Y W I T T J O H A N N, S.A

LOS EXPERTOS EN MEDIA TENSION DESDE 1969

TABLA DE SELECCIÓN DE FUSIBLES PARA PROTECCION DE TRANSFORMADORES

POTENCIA EN KVA	TENSION DE OPERACIÓN EN KV												COMENTARIOS
	2.4	4.16	4.8	7.2	13.2	13.8	15	17.5	23	25.8	34.5	36	
15	DRS07/010-A2	DRS07/004-A2	DRS07/004-A2	DRS07/004-A2	DRS15/002-A4	DRS15/002-A4	DRN13/001-A2	DRN13/001-A2	DRN20/001-A4	DRN20/001-A4	DRN30/001-A5	DRN30/001-A5	FUSIBLE SIN PERCUTOR
30	DRS07/016-A2	DRS07/010-A2	DRS07/010-A2	DRS07/006-A2	DRS15/004-A4	DRS15/004-A4	DRS15/002-A4	DRS15/002-A4	DRS20/002-A4	DRS20/002-A4	DRN30/001-A5	DRN30/001-A5	
45	DRS07/025-A2	DRS07/016-A2	DRS07/010-A2	DRS07/010-A2	DRS15/004-A4	DRS15/004-A4	DRS15/004-A4	DRS15/004-A4	DRS20/004-A4	DRS20/002-A4	DRS30/002-A5	DRS30/002-A5	
75	DRS07/040-A2	DRS07/025-A2	DRS07/025-A2	DRS07/016-A2	DRS15/006-A4	DRS15/006-A4	DRS15/006-A4	DRS15/006-A4	DRS20/004-A4	DRS20/004-A4	DRS30/004-A5	DRS30/004-A5	FUSIBLES SENCILLOS
112.5	DRS07/063-A2	DRS07/032-A2	DRS07/032-A2	DRS07/025-A2	DRS15/010-A4	DRS15/010-A4	DRS15/010-A4	DRS15/010-A4	DRS20/006-A4	DRS20/006-A4	DRS30/004-A5	DRS30/004-A5	
150	DRS07/075-A2	DRS07/040-A2	DRS07/040-A2	DRS07/025-A2	DRS15/016-A4	DRS15/016-A4	DRS15/016-A4	DRS15/010-A4	DRS20/010-A4	DRS20/006-A4	DRS30/006-A5	DRS30/006-A5	
225	DRS07/125-B4	DRS07/063-A2	DRS07/063-A2	DRS07/040-A2	DRS15/025-A4	DRS15/025-A4	DRS15/025-A4	DRS15/016-A4	DRS20/016-A4	DRS20/010-A4	DRS30/010-A5	DRS30/010-A5	
300	DRS07/160-B4	DRS07/100-B4	DRS07/075-A2	DRS07/050-A2	DRS15/032-A4	DRS15/025-A4	DRS15/025-A4	DRS15/025-A4	DRS20/016-A4	DRS20/016-A4	DRS30/010-A5	DRS30/010-A5	
400	DRS07/200-B4	DRS07/125-B4	DRS07/100-B4	DRS07/075-A2	DRS15/040-A4	DRS15/040-A4	DRS15/032-A4	DRS15/032-A4	DRS20/025-A4	DRS20/025-A4	DRS30/016-A5	DRS30/016-A5	
500	DRS07/250-B4	DRS07/160-B4	DRS07/125-B4	DRS07/100-B4	DRS15/050-A4	DRS15/040-A4	DRS15/040-A4	DRS15/032-A4	DRS20/025-A4	DRS20/025-A4	DRS30/016-A5	DRS30/016-A5	
750	DRS07/400-B4	DRS07/200-B4	DRS07/200-B4	DRS07/125-B4	DRS15/075-B4	DRS15/063-A4	DRS15/063-A4	DRS15/050-A4	DRS20/040-A4	DRS20/040-A4	DRS30/025-A5	DRS30/025-A5	
1000	DRS07/500-B4	DRS07/315-B4	DRS07/250-B4	DRS07/160-B4	DRS15/100-B4	DRS15/100-B4	DRS15/100-B4	DRS15/075-B4	DRS20/050-A4	DRS20/050-A4	DRS30/040-A5	DRS30/032-A5	
1250	DRS07/630-B8	DRS07/400-B4	DRS07/315-B4	DRS07/200-B4	DRS15/125-B4	DRS15/125-B4	DRS15/100-B4	DRS15/100-B4	DRS20/063-A4	DRS20/063-A4	DRS30/050-A5	DRS30/040-A5	
1500	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	DRS07/500-B4	DRS07/400-B4	DRS07/250-B4	DRS15/160-B4	DRS15/125-B4	DRS15/125-B4	DRS15/100-B4	DRS20/075-B4	DRS20/075-B4	DRS30/050-A5	DRS30/050-A5	
2000	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	DRS07/630-B8	DRS07/500-B4	DRS07/400-B4	DRS15/200-B4	DRS15/160-B4	DRS15/160-B4	DRS15/160-B4	DRS20/100-B4	DRS20/100-B4	DRS30/075-B5	DRS30/075-B5	
2500	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	DRS07/630-B8	DRS07/400-B4	DRS15/250-B8	DRS15/200-B4	DRS15/200-B4	DRS15/200-B4	DRS20/125-B4	DRS20/125-B4	DRS30/100-B5	DRS30/100-B5	
3000	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	DRS07/500-B4	DRS15/315-B8	DRS15/315-B8	DRS15/250-B8	DRS15/200-B4	DRS20/160-B4	DRS20/160-B4	DRS30/100-B5	DRS30/100-B5	
3750	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	DRS07/630-B8	DRS15/400-B8	DRS15/315-B8	DRS15/315-B8	DRS15/250-B8	DRS20/200-B8	DRS20/200-B8	DRS30/125-A9	DRS30/125-A9	FUSIBLES DUALES (2 FUSIBLES POR FASE)
5000	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	DRS15/400-B8	DRS15/400-B8	DRS20/315-B8	DRS20/250-B8	DRS30/200-B9	DRS30/200-B9	
7500	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	SUBESTACION EN VACIO DRIWISA
10000	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	INTERRUPTOR DE POTENCIA DRIWISA	